

■ はじめに

キヤノンマーケティングジャパン製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このリリースノートには、ESET Endpoint Security V13.0 ARM64 対応版（以降、本製品と記載します）を正しくご利用頂くための情報が記載されています。本製品をインストールする前に必ずお読みください。

■ インストール前の注意事項

本製品をインストールする前に、以下の内容を確認してください。

- ・ 本製品をインストールする前に、すべてのプログラムを必ず終了してください。
- ・ 本製品以外のウイルス対策ソフトウェアがインストールされていないことを確認してください。本製品以外のウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合は、必ずアンインストールしてください。

■ 製品マニュアルについて

本製品のマニュアルはオンラインヘルプとオンラインヘルプ補足資料があります。
はじめにオンラインヘルプ補足資料を確認してください。
オンラインヘルプ補足資料は「ユーザーズサイト」よりダウンロードすることが出来ます。

ユーザーズサイト

<https://canon-its.jp/product/eset/users/>

オンラインヘルプ

<https://help.eset.com/ees/13/ja-JP/>

■ 旧バージョン（V12.1）からの変更点について

以下の機能が追加されました。

□ ブラウザー画面の保護の設定

[詳細設定画面]→[ブラウザーの保護]→[セキュアブラウザ]に[ブラウザー画面の保護]設定が追加されました。

有効化することでブラウザー画面のスクリーンショットや録画がブロックされま
す。

□ デバイス検査の設定

[詳細設定画面]→[検査]→[デバイス検査]に[リムーバブルメディア]設定が追加
されました。

以下の不具合が修正されました。

□ 迷惑メール対策保護機能によるメール件名タグの削除について

迷惑メール対策保護機能にて迷惑メールではないと判定したメールの件名にタグ
が付与されていた場合、タグの削除を行う不具合が修正されました。このため、通
信経路上のネットワーク機器等の機能でタグ付けを行い、受信時に本製品で迷惑
メールではないと判定された場合であってもタグが削除されなくなりました。

■ 使用上の注意事項について

本製品を使用する前に、以下の内容を確認してください。

□ リアルタイムファイルシステム保護のアップデート完了前の動作について

本製品をアクティベーション後、アップデートが完了するまではリアルタイムフ
ァイルシステム保護が有効になりません。本製品インストール時、必ずアクティベ
ーションとアップデートを行なってください。

□ ミラーサーバーを使用したアップデートについて

本製品をミラーサーバー経由でアップデートする場合は、ミラーツール(ep13 フォ
ルダ)を使用するか、ESET Endpoint Security V13、ESET Endpoint アンチウイルス

ス V13 でミラーサーバーを作成する必要があります。

- 本製品をミラーサーバーとして使用する場合について

本製品をミラーサーバーとして使用する場合、アップデートが可能な製品は、ESET Endpoint Security V13、ESET Endpoint アンチウイルス V13 のみです。

- SSL/TLS プロトコルフィルタリングの「証明書の有効性を確認する」設定の挙動について

SSL/TLS プロトコルフィルタリングの「証明書の有効性」において、「証明書の有効性を確認する」を選択している場合でも、証明書の有効性が確認できない Web サイトへアクセスした際に、確認ダイアログを表示しない仕様に変更になりました。

該当 Web サイトへのアクセス可否につきましては、ブラウザにてご対応ください。

- 本製品の機能制限について

本製品は以下機能をご利用できません。

- ・ HIPS 詳細動作検査
- ・ エクスプロイトブロッカー
- ・ 脆弱性とパッチ管理
- ・ ランサムウェア修復

- 「Azure Code Signing (ACS)」準拠について

本製品は Azure Code Signing (ACS) で署名されているため、本製品をインストールする際は OS によって事前に対応が必要となります。

詳細は、以下の URL を確認ください。

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/25954?site_domain=business

- 本製品の「サポートの有効期限」の日付について

本製品の「ヘルプとサポート」画面に表示されるサポート期限の日付が、実際のサポート期限と 1 日ずれることがあります。製品のサポート期限については、以下

URL をご参照ください。

<https://canon.jp/biz/solution/security/it-sec/lineup/eset/support/lifecycle-eol>

- ESET Endpoint Security V10 から本製品への上書きインストール時に引き継がれない項目について

ESET Endpoint Security V10 から本製品への上書きインストールにおいて、以下の項目の設定値が引き継がれません。

[ユーザーインターフェース]-[通知]-[アプリケーションステータス]

- ・ ESET LiveGrid サーバーに接続できません

[ツール]-[診断]-[詳細ログ]

- ・ オペレーティングシステム詳細ログを有効にする
- ・ メモリ追跡を有効にする

- ESET Endpoint Security V11 から本製品への上書きインストール時に引き継がれない項目について

ESET Endpoint Security V11 から本製品への上書きインストールにおいて、以下の項目の設定値が引き継がれません。

[ツール]-[診断]-[詳細ログ]

- ・ オペレーティングシステム詳細ログを有効にする
- ・ メモリ追跡を有効にする

- ESET Endpoint Security V12 から本製品への上書きインストール時に引き継がれない項目について

ESET Endpoint Security V12 から本製品への上書きインストールにおいて、以下の項目の設定値が引き継がれません。

[ツール]-[診断]-[詳細ログ]

- ・ オペレーティングシステム詳細ログを有効にする
- ・ メモリ追跡を有効にする

■ 既知の問題について

本製品には、以下の問題と制約があります。

これらの問題については、将来のリリースで修正される可能性があります。

最新の情報につきましては弊社 FAQ サイトの案内をご確認ください。

ESET 製品 FAQ サイト：

https://eset-support.canon-its.jp/?site_domain=business

- ミラーサーバー機能で、HTTPS 接続のための証明書を指定するとミラーサーバーに接続できない現象について

本製品で HTTPS のミラーサーバーを構築する際、以下の設定項目の「サーバ秘密鍵のタイプ」で「統合」を指定すると、HTTPS ミラーサーバーが起動せず、このミラーサーバーに対して HTTPS 接続を行なうと「サーバーに接続できません」というエラーが表示されます。

[アップデート]-[プロファイル]-[アップデートミラー]-[HTTP サーバー]-[HTTP サーバーの SSL]

本製品で HTTPS のミラーサーバー機能をご利用の際は、「サーバ秘密鍵のタイプ」で「統合」以外のタイプを使用してください。

- インストーラーのコンテキストメニューからパスワードで保護された製品のアンインストールができない現象について

インストーラーのコンテキストメニューからパスワードで保護された製品のアンインストールを行うと、パスワード入力画面が出ずプロセスが中断される現象を確認しています。

パスワードで保護された製品のアンインストールを行う場合は、コントロールパネルよりアンインストールを行ってください。

- 「対話アラートを表示」を無効にしても、「対話アラート」のアラートが表示される現象について

[通知]-[対話アラート]の「対話アラートを表示」を無効にしても、同画面の「対話アラート」のアラートが表示される現象を確認しています。

「対話アラート」のアラートを表示させないようにするには、「対話アラート」の「編集」にて各アラートの「ユーザーに確認する」のチェックを外してください。

- 「ブロックされた操作をすべて記録」を有効化後に詳細画面に表示される警告メッセージについて

[HIPS]の「ブロックされた操作をすべて記録」を有効化後に表示される警告メッセージが、一度詳細画面を閉じると消えてしまう現象を確認しています。

「現在の状況」画面から警告内容をご確認ください。

■ 製品情報

本製品に関する情報は、以下の URL から参照することができます。

ESET 製品ページ：

<https://canon.jp/biz/solution/security/it-sec/lineup/eset>

ユーザーズサイト：

<https://canon-its.jp/product/eset/users/>

オンラインヘルプ：

<https://help.eset.com/ees/13/ja-JP/>

自動アップデート機能に関するページ：

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/28331?site_domain=business